

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ SAM4S ΜΕ EFT POS
ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ**

**ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΩΝΟΜΑΣΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΣΤΟ EFT POS (ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ, ΑΦΜ, ΚΤΛ...). ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΑΣΤΕ IP & PORT ΤΟΥ EFT POS.**

Η ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΜΕΝΟ
ΤΟ EFT POS, ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ IP.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ EFT POS ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ Η
ΦΤΜ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ VERSION ΤΟΥ FIRMWARE ΠΟΥ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Z
ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ **91 ΜΕΤΡΗΤΑ**

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ → ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ: firmware Not New Version.
ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΑΥΤΟΜΑΤΑ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ SAM4S

1. ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2. ΠΑΤΑΜΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΡΗΤΑ
3. ΠΑΤΑΜΕ 18 ΜΕΤΡΗΤΑ
4. ΠΑΤΑΜΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΡΗΤΑ
5. ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΤΗΝ IP ADDRESS ΤΟΥ EFTPOS1, Π.Χ. 192.168.001.148
6. ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:

```
* TO ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ *
* ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ *

A/A ΦΗΜ: 000      ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 00
ΗΜΕΡ 08/02/2024 ΠΕΜ ΧΡ 12:00

-----
EFTPOS1 IP ADDRESS
192.168.10.148
* FFB99999901 *

* TO ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ *
* ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ *
```

7. ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ↓
8. ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΡΗΤΑ
9. ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ PORT, Π.Χ. 4000
10. ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:

```
* TO ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ *
* ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ *

A/A ΦΗΜ: 000      ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 00
ΗΜΕΡ 08/02/2024 ΠΕΜ ΧΡ 12:00

EFTPOS1 PORT NUMBER
-> 4000
-----
* FFB99999901 *

* TO ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ *
* ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ *
```

```
* TO ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ *
* ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ *

A/A ΦΗΜ: 000      ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 00
ΗΜΕΡ 08/02/2024 ΠΕΜ ΧΡ 12:00

EFT#1 HELLO Echo
EFT#1 TID:99000021
HELLO Echo SUCCESS.
GetMasterKey#1 Connecting..
MasterKey#1 Receive OK
EFT#1 INIT Echo
INIT Echo SUCCESS.
Sending Session Cmd
SessionKey#1 Set OK
Sending Unbond Cmd
Unbond Set OK

* FFB99999901 *

* TO ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ *
* ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ *
```

11. ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΑΘΟΣ
12. ΠΑΤΑΜΕ 2 ΜΕΤΡΗΤΑ
13. ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 5.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ EFT POS ...

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ EFT POS ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ MIDDLEWARE , ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΒΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΥΠΟΜΕΝΟΥ 3, 4 & 5:

14. ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ↓
15. 3. CONNECTION TYPE
16. ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΡΗΤΑ
17. ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ↓ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΟ (MIDDLEWARE Υ) ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΡΗΤΑ
18. ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ↓ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΝΟΥ
19. 4. MIDDLEWARE ACQ ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΡΗΤΑ
20. ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΤΟ ΤΡΙΨΗΦΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ID ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ EFT POS
21. ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΡΗΤΑ
22. ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ↓ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΝΟΥ
23. 5. MIDDLEWARE TID ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΡΗΤΑ
24. ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ TID ΤΟΥ EFT POS ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Η ΣΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ EFT POS ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ.
25. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΑΘΟΣ
26. ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ EFT POS
27. ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΥΠΩΝΕΙ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ EFTPOS

28. ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ↓ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΟ ΥΠΟΜΕΝΟΥ 2. EFTPOS 2 PGM ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΡΗΤΑ
29. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ EFTPOS1

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ EFT POS

30. ΠΑΤΑΜΕ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΑΘΟΣ
31. ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ EFT POS (ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ)

**ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ (ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ)
ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΡΗΤΑ.
ΜΕ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ↓ Ή ↑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ [1] ΚΑΡΤΑ 1 Ή
[3] ΚΑΡΤΑ 2 ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ EFT POS, ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΡΗΤΑ
ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΤΟ EFT POS ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ .**