

Συνοπτικές Οδηγίες Διασύνδεσης EDPS Yomani

1 Κλείσιμο Πακέτου

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία ενεργοποίησης της διασύνδεσης μεταξύ της Ταμειακής Μηχανής και του EFT/POS της EDPS, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κλείσιμο πακέτου.



1.	2.	3.	4.
Πατάμε το πλήκτρο "OK".	Από το μενού επιλέγουμε "ΠΑΚΕΤΟ".	Πληκτρολογούμε τον κωδικό εμπόρου.	Επιλέγουμε "ΣΥΝΟΛΑ" ή "ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ" και στη συνέχεια "ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ".

2 Εισαγωγή Static IP

Για την εύρυθμη λειτουργία της διασύνδεσης στο EFT/POS θα πρέπει να γίνει εισαγωγή σταθερής (Static) IP καθώς και τα στοιχεία Subnet Mask και Gateway του τοπικού δικτύου.



1.	2.	3.	4.
Πατάμε 2 φορές το πλήκτρο "OK".	Στον κωδικό λειτουργίας πληκτρολογούμε 8 και "OK". Εισάγουμε τον κωδ. τεχνικού.	Κάνουμε χρήση της επιλογής "Static" και πατάμε το "OK".	Εισάγουμε την Local IP, Subnet Mask, Gateway. Η εισαγωγή θα πρέπει να είναι την μορφή 192.168.001.001

3 Σύζευξη

Από το αντίστοιχο μενού της ταμειακής θα πρέπει να εισαχθεί η στατική IP του EFT/POS καθώς και η πόρτα 8888. Εφόσον εκτελεστούν στην ταμειακή οι αντίστοιχες ενέργειες "ενεργοποίησης", στην οθόνη του EFT/POS θα εμφανιστεί το μήνυμα "ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΖΕΥΞΗΣ".



ΑΑΔΕ - MASTER KEY

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΖΕΥΞΗΣ.