

ΣΥΝΔΕΣΗ SAREMA ΜΕ EFT-POS

ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΑΜΕ 4 ΚΑΙ [ΚΛΕΙΔΙ] ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

1) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ:

ΠΑΤΑΜΕ 26 [ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ] (EFT-POS) [ΜΕΤΡΗΤΑ]
(EFT-1 ENABLED ΟΧΙ) ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ (ΝΑΙ) ΜΕ ΤΟ [ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ] [ΜΕΤΡΗΤΑ]
ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ IP ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ - [ΜΕΤΡΗΤΑ]
(EFT-1 TCP) ΕΔΩ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ (π.χ. 4000) - [ΜΕΤΡΗΤΑ]
(EFT-1 OPTIONS) ΕΔΩ ΒΑΖΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ (11) - [ΜΕΤΡΗΤΑ]

Συνεχίζουμε ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Διαφορετικά βγαίνουμε από το πρόγραμμα με [ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ] [ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ]

(EFT-2 ENABLED ΟΧΙ) ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ (ΝΑΙ) ΜΕ ΤΟ [ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ] [ΜΕΤΡΗΤΑ]
ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ IP ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ - [ΜΕΤΡΗΤΑ]
(EFT-2 TCP) ΕΔΩ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ (π.χ. 4000) [ΜΕΤΡΗΤΑ]
(EFT-2 OPTIONS) ΕΔΩ ΒΑΖΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ (11) - [ΜΕΤΡΗΤΑ]
[ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ]
[ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ]

ΓΙΑ ΤΟ EFTPOS 1

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ:

ΠΑΤΑΜΕ 15 [ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ] (ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΑΡΙΘΜΟΣ 1
[ΜΕΤΡΗΤΑ] ΤΥΠΟΣ 5 [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: π.χ. Π. ΚΑΡΤΑ [ΜΕΤΡΗΤΑ]
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 12 [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΑΞΙΑ 0,00 [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΑΝΩΤ.ΤΙΜΗ-ΨΗΦΙΑ 4
[ΜΕΤΡΗΤΑ] EFTPOS ID 1 [ΜΕΤΡΗΤΑ]
[ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ]

[ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ]

[ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ]

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.ΚΑΡΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΝΟΥΜΕΡΑ 44-36-10-32-11-51-53-11

ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ:

ΠΑΤΑΜΕ 15 [ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ] (ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΑΡΙΘΜΟΣ 2 [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΤΥΠΟΣ 5 [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: π.χ. ΠΡΟΠΛ/ΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 44 [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΑΞΙΑ 0,00 [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΑΝΩΤ.ΤΙΜΗ-ΨΗΦΙΑ 4 [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΕΦΤΡΟΣ ID 1 [ΜΕΤΡΗΤΑ]

[ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ]

[ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ]

[ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ]

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΛ/ΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΝΟΥΜΕΡΑ 44-51-43-44-33-37-34-21-41-23-10-32-11-51-53-11

ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΤΡΟΣ 2

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ:

ΠΑΤΑΜΕ 15 [ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ] (ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΑΡΙΘΜΟΣ 3 [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΤΥΠΟΣ 5 [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: π.χ. Π.ΚΑΡΤΑ 2 [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 12 [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΑΞΙΑ 0,00 [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΑΝΩΤ.ΤΙΜΗ-ΨΗΦΙΑ 4 [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΕΦΤΡΟΣ ID 2 [ΜΕΤΡΗΤΑ]

[ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ]

[ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ]

[ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ]

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.ΚΑΡΤΑ2 ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΝΟΥΜΕΡΑ 44-36-10-32-11-51-53-11-02

ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ:

ΠΑΤΑΜΕ 15 [ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ] (ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΑΡΙΘΜΟΣ 4 [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΤΥΠΟΣ 5 [ΜΕΤΡΗΤΑ] - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: π.χ. ΠΡΟΠΛ/ΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ2 [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 44 [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΑΞΙΑ 0,00 [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΑΝΩΤ.ΤΙΜΗ - ΨΗΦΙΑ 4 [ΜΕΤΡΗΤΑ] ΕΦΤΡΟΣ ID 2 [ΜΕΤΡΗΤΑ]

[ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ]

[ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ]

[ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ]

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΛ/ΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ2 ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΝΟΥΜΕΡΑ 44-51-43-44-33-37-34-21-41-23-10-32-11-51-53-11-02

2) ΜΕΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

ΕΦΤΡΟΣ 1

Προσοχή ! Σε κάθε ταμειακή υπάρχει ένα πλήκτρο έτοιμο για κάρτα είναι [Π.ΚΑΡΤΑ] και η ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΥ αντιστοιχεί με αριθμό 18 για FIRST – XS , 16 για STORE 15 για MINI.

Για το ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ να γίνει χρήση του shift για το δεύτερο επίπεδο του πληκτρολογίου τότε είναι π.χ. 60 για FIRST –XS για το πλήκτρο [Π.ΚΑΡΤΑ].

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το δεύτερο επίπεδο του πλήκτρου [Π.ΚΑΡΤΑ] για το δεύτερο POS εάν ο πελάτης δεν κάνει χρήση Προπληρωμένη Κάρτα

Αν θέλουμε μπορούμε να μετατρέψουμε άλλα πλήκτρα σε [Π.ΚΑΡΤΑ] με το πρόγραμμα 499 π.χ. για το δεύτερο POS

ΠΑΤΑΜΕ 499 [ΜΕΤΡΗΤΑ] (ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΥ) 18 για FIRST –XS , 16 για STORE 15 για MINI (είναι το πλήκτρο Π. ΚΑΡΤΑ) [ΜΕΤΡΗΤΑ] 125 [ΜΕΤΡΗΤΑ] (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ Π. ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΕΦΤΡΟΣ 1)

499 [ΜΕΤΡΗΤΑ] (ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΥ) ?? [ΜΕΤΡΗΤΑ] 126 [ΜΕΤΡΗΤΑ] (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΛ/ΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΕΦΤΡΟΣ 1)

ΕΦΤΡΟΣ 2

ΠΑΤΑΜΕ 499 [ΜΕΤΡΗΤΑ] (ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΥ) ?? [ΜΕΤΡΗΤΑ] 127 [ΜΕΤΡΗΤΑ] (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ Π. ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΕΦΤΡΟΣ 2)

499 [ΜΕΤΡΗΤΑ] (ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΥ) ?? [ΜΕΤΡΗΤΑ] 128 [ΜΕΤΡΗΤΑ] (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΛ/ΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΕΦΤΡΟΣ 2)

?? είναι αριθμός που αντιστοιχεί σε πλήκτρο

3) ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟ MASTER KEY ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 1:

ΠΑΤΑΜΕ 9931 [ΜΕΤΡΗΤΑ] (EFT 1 MASTER KEY ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ;) [ΜΕΤΡΗΤΑ]

(MASTER KEY ΟΚ).

4) ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟ SESSION NUMBER ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ:

ΠΑΤΑΜΕ 9941 [ΜΕΤΡΗΤΑ] (EFT 1 SESSION ΚΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ).

5) ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟ MASTER KEY ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 2:

ΠΑΤΑΜΕ 9932 [ΜΕΤΡΗΤΑ] (EFT 2 MASTER KEY ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ;) [ΜΕΤΡΗΤΑ]

(MASTER KEY ΟΚ).

6) ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟ SESSION NUMBER ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ:

ΠΑΤΑΜΕ 9942 [ΜΕΤΡΗΤΑ] (EFT 2 SESSION ΚΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ).

ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ:

ΠΑΤΑΜΕ 341 [ΜΕΤΡΗΤΑ] (TEST ΕΦΤΡΟΣ 1 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ;) [ΜΕΤΡΗΤΑ] (EFT TEST ΟΚ).

ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ:

ΠΑΤΑΜΕ 342 [ΜΕΤΡΗΤΑ] (TEST ΕΦΤΡΟΣ 2 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ;) [ΜΕΤΡΗΤΑ] (EFT TEST ΟΚ).

ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΤΑΜΕ 1 [ΚΛΕΙΔΙ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ